

<b>Gerät</b>		Papierausgabe	optional: untere Kassette: 2000 Blatt DIN A4 Papierkassette oder 2 x 500 Blatt DIN A3/A4 Papierkassette	2 x 500 Blatt DIN A3/A4 Kassette: DIN A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (ISO), Ledger, Legal, Letter, Executive			
Druckmethode	elektrofotografisch (Laser)		Standard: face down 500 Blatt	Duplex-Einheit: DIN A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (ISO), Ledger, Legal, Letter, Executive			
Druckgeschwindigkeit	max. 32 Seiten pro Minute (DIN A4)						
Zeit bis zum ersten Druck	weniger als 5 Sekunden						
Auflösung	600 x 600 dpi						
<b>Controller</b>					optional: Sorter/Mailbox 500 Blatt (4 Fächer à 125 Blatt)	<b>Druckertreiber-Funktionen</b>	
Prozessor	Toshiba TMPR4955 (200 MHz)						Eigenschaften Verkleinerung: 2, 4, 9, 16, 25 auf 1 Seite  Poster-Druck: 1 auf 4, 9, 16, 25  Wasserzeichendruck ja Quick Print Setup ja Passwort geschützter Druck ja
Speicher	16 MB						
Optionale Erweiterung	max. 272 MB mit 2 Slots für 100 pin DIMM, für 16, 32, 64, 128 MB Module						
Schnittstellen	IEEE 1284 bi-di parallel 10/100 BaseTX Ethernet						
Netzwerk-Kompatibilität	Schnittstelle: 10/100 BaseTX (Auto Sensing)	Finisher/Hefter: 500 Blatt (DIN A4) oder 250 Blatt (DIN A3)					
Optionale Zusatzspeicher	Protokolle: TCP/IP, Apple Talk (EtherTalk), IPX/SPX, DEC LAT, Banyan Vines, NetBEUI, DLC/LLC, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, PORT 9100, SMTP, POP3, TFTP		Duplex-Einheit optional				
	Management: BRAdmin Professional und Web-gestütztes Management		<b>Spezifikation Druckmedien</b>				
	Festplattenlaufwerk (HD-6G/6 GB) Compact Flash-Speicher		Alle Medientypen müssen laserkompatibel sein.				
Emulationen	PCL6, PostScript Level 3 Emulation, Epson FX-850, IBM Proprinter XL, HP-GL		Typ	Abmessungen 550 x 516 x 538 mm (B x H x T) Gewicht 40 kg ohne Verbrauchsmaterial, Zubehör und Optionen			
Installierte Schriften	PCL: 66 skalierbare Fonts, 12 Bitmap-Fonts, 11 Barcodes  PostScriptLevel 3: 165 Fonts				Papierkassette 1: Normalpapier, Recycling-Papier		
<b>Software</b>	Druckertreiber PCL-Treiber für Windows 95/98/Me, NT 4.0 und 2000 PostScript-Treiber (PPD-Datei für Windows 95/98/Me, NT 4.0, 2000 und Mac OS 8.6 oder höher) Spezial Treiber für Macintosh				Papierkassette 2: Normalpapier, Recycling-Papier, Folien, Umschläge		
					Multi-Funktionsschacht: Normalpapier, Recycling-Papier, Folien, Umschläge		
					2000 Blatt DIN A4 Kassette: Normalpapier, Recycling-Papier (nur DIN A4)		
Anwendungen	Automatischer E-mail-Druck, Interaktive Hilfe, Speicher- verwaltungsprogramm, Network Printer Driver Wizard, Analyse- Programm, Agfa Screen Fonts				Gewicht	Leistungsaufnahme Druck-Modus unter 1 kW Stand-by-Modus unter 145 W Sleep-Modus unter 40 W Betriebsgeräusch Druck-Modus unter 53 dB A Stand-by-Modus unter 30 dB A	
<b>Papier-Management</b>	Alle Angaben basieren auf 80 g/m <sup>2</sup> , DIN A4; geringere Kapazität bei dickerem Papier, Folien, Umschlägen und Etiketten.	2 x 500 Blatt DIN A3/A4 Kassette : Normalpapier, Recycling-Papier					
		Duplex-Einheit: Normalpapier, Recycling-Papier					
		2000 Blatt DIN A4 Kassette: Normalpapier, Recycling-Papier					
Papierzufuhr	Standard: Papierkassette 1 500 Blatt Papierkassette 2 500 Blatt  optional: Multi-Funktionsschacht 100 Blatt	Formate					<b>Verbrauchsmaterial, Zubehör und Optionen</b> TN-1200 Toner für 12.000 Seiten (DIN A4 bei 5% Deckung) DR-1200 Trommeleinheit für ca. 60.000 Seiten (DIN A4 bei 5% Deckung) MP-5000 Multifunktionsschacht LT-5100 2 x 500 Blatt DIN A3/A4-Papierkassette LT-5200 2000 Blatt DIN A4-Papierkassette MX-5000 Sorter/Mailbox mit 4 Fächern (à 125 Blatt) für insgesamt 500 Blatt (Ver- teilereinheit SP-5000 erforderlich) DX-5000 Duplex-Einheit für beidseitigen Druck (Verteilereinheit SP-5000 erforderlich) FS-5050 Finisher-Einheit für 500 Blatt mit integriertem Hefter (Übergabeeinheit BU-5000 erforderlich) ST-5000 Heftklammern für FS-5050 (4 x 3000 Stück) SP-5000 Verteilereinheit (erforderlich für DX-5000 und MX-5000) BU-5000 Übergabeeinheit (erforderlich für FS-5050) HD-6G Interne 2,5" IDE Festplatte, 6 GB
Papierkassette 1: DIN A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (ISO), Ledger, Legal, Letter, Executive	Papierkassette 1 60-105 g/m <sup>2</sup>						
	Papierkassette 2 60-157 g/m <sup>2</sup>						
	Multi-Funktionsschacht 60-157 g/m <sup>2</sup>						
Papierkassette 2: DIN A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (ISO), Ledger, Legal, Letter, Executive, Umschläge: Com10, C5, DL, Monarch	Großraumkassette 60-105 g/m <sup>2</sup>						
	Doppelkassette 2 x 500 60-105 g/m <sup>2</sup>						
	Duplex-Einheit 60-105 g/m <sup>2</sup>						
Multi-Funktionsschacht: Benutzerdefiniert: min. 90 x 148 mm – max. 297 x 432 mm	2000 Blatt DIN A4 Kassette: DIN A4		Papierkassette 1: DIN A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (ISO), Ledger, Legal, Letter, Executive				
				Papierkassette 2: DIN A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (ISO), Ledger, Legal, Letter, Executive, Umschläge: Com10, C5, DL, Monarch			
					Multi-Funktionsschacht: Benutzerdefiniert: min. 90 x 148 mm – max. 297 x 432 mm		



Sprechen Sie mit Ihrem Brother Fachhändler über erweiterte Garantieleistungen!



At your side.  
**brother**®

HL-3260N



***High End A3-Laserdrucker mit  
integriertem 10/100 BaseTX PrintServer***

Die optimale Lösung für umfangreiche Druckaufgaben



Netzwerkdrucker

*Der High End A3-Laserdrucker für  
zentrale Abteilungen – überall dort, wo  
keine Nachbearbeitung notwendig  
ist und hohe Auflagen gedruckt werden*

■ Bis zu 32 Seiten/Minute in DIN A4 und 16 Seiten/Minute in DIN A3 ■ Serienmäßig integrierter 10/100BaseTX PrintServer sowie parallele Schnittstelle ■ 16 MB Speicher (erweiterbar bis 272 MB) ■ 2 Papierkassetten à 500 Blatt ■ Optionale Papierkassette für 2000 Blatt DIN A4 oder für 2 x 500 Blatt DIN A3/A4 ■ Produktive Erweiterungsmöglichkeiten: Duplexeinheit, Sorter mit 4 Fächern (insg. 500 Blatt), Multifunktionsschacht, Finisher/Hefter für 500 Blatt, 6 GB Festplatte

## Umfassende Netzwerkfähigkeit



Mit seinem 10/100 BaseTX PrintServer unterstützt der Brother HL-3260N die ganze Bandbreite unterschiedlicher Netzwerkumgebungen. Die leistungsfähige BRAAdmin Professional Software bietet eine Managementfunktion für Brother Drucker sowie Statusverfolgung anderer Drucker.

Weitere Funktionen der BRAAdmin wie rationelle Druckerkonfiguration, Massenkfiguration und unternehmensweite Upgrades spielen eine wichtige Rolle beim Management des Druckernetzwerkes. Der HL-3260N ist sogar in der Lage, die Benutzer durch E-mail unverzüglich über Änderungen des Druckerstatus zu informieren.

Der integrierte Web-Server ermöglicht es, dass der autorisierte Windows-, Macintosh- und Unix-Benutzer mit Web-Browsing-Fähigkeiten auf den Drucker zugreifen und ihn administrieren kann.

Web-Based Management

BRAAdmin Professional

Status Überwachung

E-mail-Benachrichtigung

## Umfangreiche Software und vielseitiges Papiermanagement

### Software zur Optimierung des abteilungsweiten Einsatzes

Die mitgelieferte Software ermöglicht Ihnen den Zugriff auf verschiedene nützliche Funktionen, die zur Reduzierung der Netzwerkbelastung und zur Verbesserung der Büroproduktivität beitragen. Durch die Installation des optionalen Festplattenlaufwerks oder des Compact Flash-Speichers erhalten Sie weitere Möglichkeiten wie Druck-Auftrags-Spooling und Informationen über Druckkosten pro Seite und können so die Leistungsfähigkeit Ihrer Abteilung steigern.

### Passwort geschützter Druck

Der Benutzer kann in einer Windows-Anwendung vertrauliche Dokumente geschützt versenden. Diese können erst ausgedruckt werden

durch Eingabe einer PIN auf dem Druckerbedienfeld oder über den Web-Browser durch Wählen des Passwort geschützten Drucks.

### Netzwerk-Setup-Assistent (Network Printer Driver Wizard)

Speziell entwickelt für die benutzerfreundliche Installation neuer Netzwerkdrucker.

### Speicherverwaltungsprogramm

Zur Speicherung elektronischer Formulare, Fonts, Makros und Logos auf dem optionalen Festplattenlaufwerk oder Compact Flash-Speicher.



*Erweiterungsmöglichkeiten,  
die Ihren Anforderungen  
entsprechen*



#### MX-5000

optionaler Sorter/Mailbox mit 4 Fächern für bis zu 500 Blatt – erleichtert die Organisation der Arbeit und den Zugriff auf die gedruckten Dokumente.



#### SP-5000

optionale Verteilereinheit zur Installation von MX-5000 oder DX-5000.



#### BU-5000

optionale Übergabe-einheit zur Installation von FS-5050.



#### FS-5050

optionale Finisher-Einheit für die Nachbearbeitung, mit Heftvorrichtung – für eine professionelle Präsentation, die höchsten Ansprüchen genügt. Stapelt bis zu 500 Blatt A4 oder 250 Blatt A3.



#### DX-5000

optionale Duplex-Einheit zum doppelseitigen Bedrucken bis A3-Format – ideal zur unternehmensinternen Herstellung von Broschüren und Prospekten.



#### MP-5000

optionaler Multifunktions-schacht für 100 Blatt zur einfachen Handhabung sporadisch benutzter Medientypen und -größen.



#### LT-5200

zusätzliche Papierkassette mit hoher Kapazität, für 2000 Blatt bis A4-Format.

Alternativ können Sie sich für die **LT-5100** entscheiden, eine optionale untere Papierkassette für 2 x 500 Blatt A4/A3, die die Gesamtkapazität um 1000 Blatt erhöht.